




Stampanti portatili, perfette per la stampa in movimento

Schede tecniche RJ-2035B / RJ-2055WB / RJ-3035B / RJ-3055WB



Le nostre stampanti portatili più leggere

Queste stampanti portatili della gamma RJ costituiscono la soluzione ideale per stampare ricevute, biglietti ed etichette.

Leggere e compatte, le stampanti da 2" e 3" offrono un'ampia gamma di opzioni di connettività e si integrano facilmente nei sistemi esistenti grazie ai linguaggi di comando stampanti supportati e ai kit di sviluppo software (SDK) gratuiti.

Caratteristiche fondamentali:

- Design portatile ed estremamente compatto: Sottoposte al test di caduta da 2,5 metri e dotate di grado di protezione IP54 con custodia opzionale
- Pronte per l'integrazione con app iOS® e Android
- Compatibilità con Windows®
- Facilità d'uso grazie alle opzioni di connettività USB, Bluetooth e wireless
- Elevate velocità di stampa fino a 4 ips (101 mm/sec)
- Indicatore batteria per lo stato di carica LED

Design compatto e ultraleggero

Supporto stampa Linerless (opzione disponibile presso il rivenditore)

LAN wireless con supporto bande 2,4 GHz e 5 GHz[^]



Interfaccia Bluetooth

NFC per un facile abbinamento

Supporto esteso di linguaggi di comando stampanti



Caratteristiche generali

Contenuto della confezione	Clip da cintura Adattatore di alimentazione Batteria Documentazione
Lingue supportate	Danese, tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, olandese, norvegese, portoghese, finlandese, svedese

Dimensioni e peso

Senza imballo (con batteria)	RJ-2035B / RJ-2055WB: 79 (L) x 116 (P) x 36,5 (A) ; 215 g
	RJ-3035B / RJ-3055WB: 105 (L) x 116 (P) x 49,5 (A) ; 375 g

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di stampa	Termica diretta
Velocità di stampa	Max. 4 ips
Larghezza massima di stampa	48 mm – RJ-2035B/RJ-2055WB 72 mm – RJ-3035B/RJ-3055WB
Lunghezza di stampa massima	2794 mm
Risoluzione di stampa	203 dpi
Numero di etichette stampabili con una batteria carica	Circa 36 m o 510 etichette - RJ-2035B Circa 20 m o 279 etichette - RJ-2055WB Circa 90 m o 1260 etichette - RJ-3035B Circa 54 m o 750 etichette - RJ-3055WB (*in ambiente standard Brother)
Interfacce	USB vers. 2.0 (Full Speed) (Micro). Bluetooth vers.4.2 – RJ-2055WB/RJ-3055WB Bluetooth vers. 5.0 MFi – RJ-2035B/RJ-3035B LAN Wireless IEEE802.11a/b/g/n con supporto 2,4 GHz e 5 GHz – RJ-2055WB/RJ-3055WB NFC (Passivo)
Profili Bluetooth	RJ-2035B / RJ-3035B: Classico; SPP (Profilo porta seriale), GATT (A basso consumo) / Supporto iAP RJ-2055WB / RJ-3055WB: Classico; SPP (Profilo porta seriale)
Sicurezza WLAN	RJ-2055WB / RJ-3055WB: Metodo di autenticazione (schema crittografico) Modalità infrastruttura: <ul style="list-style-type: none"> • Open system (Nessuno/WEP64/WEP128) • WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) • EAP-FAST (TKIP/AES) • PEAPv0 (TKIP/AES) • EAP-TLS (TKIP/AES) • EAP-TTLS (TKIP/AES)

Comandi stampante	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - da scaricare
Driver stampante	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 MAC OS: v 10.11 – 10.15 Linux: Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2 Red Hat Enterprise 7.3 Supporto driver OPOS 32 bit e 64 bit
Windows SDK	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
Kit di sviluppo software (SDK) per dispositivi mobili	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Richiede sviluppo di app da parte di terzi utilizzando il kit di sviluppo software Brother (SDK), maggiori informazioni disponibili all'indirizzo www.brother.eu/developer
Software	BarTender edizione Ultra Lite - Software di creazione e modifica etichette Strumento di gestione stampa Brother – Software per la gestione centralizzata dei dispositivi per l'aggiornamento di impostazioni, firmware e altre configurazioni. (Solo Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10), Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019)
Font interni e dimensioni	8 font bitmap alfanumerici per FBPL2 Monotype Image® motore font true type con un font scalabile grassetto compatto CG Triumvirate Supporto font scaricabili tramite software BPM

Accessori opzionali

Simbologie codici a barre

Lineare:

Code128UCC, Code128 subset A, B, C, EAN128, Interleaved 2 di 5, Interleaved 2 di 5 con cifra di controllo, Standard 2 di 5, Industriale 2 di 5, Code39, Code39 con cifra di controllo, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN e add-on UPC 2 (5) cifre, Codabar, Postnet, MSI, MSI con cifra di controllo, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, n. TELEPEN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

Bidimensionale:

CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, Codice QR, Micro PDF417, TLC39

Condizioni ambiente

Protezione da cadute	1,8 m (senza custodia IP54) 2,5 m (con custodia IP54 - opzione) (in ambiente standard Brother)
Chiusura a tenuta	IP42 senza custodia IP54 con custodia (opzionale)
Temperatura di esercizio	Da -15 °C a 50 °C
Umidità di esercizio	Da 10% a 90% senza condensa
Temperatura di carica	Da 0 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -30 °C a 70 °C

Consumabili

Tipi di rotolo etichette	RJ-2035B / RJ-2055WB: BDE-1J000-057-030 Rotolo ricevute: 57 mm x 6,6 m
	RJ-3035B / RJ-3055WB: BDE-1J000-079-040 Rotolo ricevute: 79 mm x 14 m
	RJ-3055WB: BDE-1J044-076-040 Etichette pretagliate 76 mm x 44 mm, 70 etichette

Custodie	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA- CC -002 Custodia di protezione IP54 con tracolla
	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA- CC -003 Custodia di protezione IP54 con tracolla
	Tutti i modelli: PA- SS -001 Tracolla con adattatore

Opzioni di alimentazione	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-4BC-001 Caricabatteria 4 slot PA-CR-003 Base di alloggiamento 1 slot con funzione di ricarica** PA-4CR-001 Base di alloggiamento 4 slot con funzione di ricarica**
	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-BC-005: Caricabatteria 1 slot PA-4BC-002 Caricabatteria 4 slot PA-CR-004 Base di alloggiamento 1 slot con funzione di ricarica** PA-4CR-002 Base di alloggiamento 4 slot con funzione di ricarica**
	Tutti i modelli: PA-CD-001CG Adattatore per accendisigari**

Batteria	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-BT-008 Batteria ricaricabile agli ioni di litio
	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-BT-009 Batteria ricaricabile agli ioni di litio PA-BT-010 Batteria ricaricabile intelligente agli ioni di litio

Gestione supporti di stampa	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-LPR-002 Kit Linerless^^ PA-RS-001 Distanziatore rotolo
	RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-LPR-003 Kit Linerless^^ PA-RH-002 Supporto rotolo PA-RS-002 Distanziatore rotolo

*Tramite collegamento Wi-Fi o Bluetooth utilizzando una batteria nuova e completamente carica. Le prove sono state effettuate utilizzando i dati previsti dalle prove di stampa Brother (copertura 12,5% lunghezza supporto di stampa 72 mm)

**Accessorio in arrivo

^Solo RJ-2055WB e RJ-3055WB

^^ Opzione disponibile solo presso il rivenditore

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.